PARTER



PIĘTRO 1



PIĘTRO 2



UWAGI:

1. Miejsca przejść przewodów przez ściany i stropy zabezpieczyć uszkodzeniami mechanicznymi.
2. Stosować przewody YDY o izolacji 450/750V.
3. Nad sufitem podwieszanym przewody układać w rurkach instalacyjnych typu peschel. Na ścianach przewody układać pod warstwą tynku min. 5mm, a tam gdzie to niemożliwe w listwach instalacyjnych.
4. Zachować normatywne odległości kabli i przewodów od innych instalacji.
5. Oprawy ewakuacyjne montować tak, aby nie były zasłonięte przez inne elementy, jednak nie niżej niż na wys. 2m.
6. Wentylatory łazienkowe załączać z oświetleniem. W tym celu wykonać połączenie przewodem YDY 3x1,5 z łącznikiem oświetlenia.
7. Obwody oświetleniowe zasilić z istn. rozdzielnicy głównej, zlokalizowanej na parterze. Obwody wykonać przewodami YDY 3x1,5 i zabezpieczyć wyłącznikami o charakterystyce B10.
8. Obwody gniazd zasilić z istn. rozdzielnicy głównej, zlokalizowanej na parterze. Obwody wykonać przewodami YDY 3x2,5 i zabezpieczyć wyłącznikami o charakterystyce B16. Montować nie więcej niż 10 gniazd na jednym obwodzie. Obwody dodatkowo zabezpieczyć wyłącznikami różnicowo-prądowymi 30mA.
9. Podgrzewacze wody zasilić z indywidualnych obwodów przewodami YDY 3x2,5 i wyłącznikami B16 z członami różnicowo-prądowymi 30mA.

LEGENDA:

A.1	oprawa GEMINI 2x36W BL EVG (lub równoważna)
A.2	oprawa GEMINI 2x58W BL EVG (lub równoważna)
A.3	oprawa GEMINI 1x36W BL EVG (lub równoważna)
B.1	oprawa MAXI PRISMA 2x36W EVG IP44 (lub równoważna)
E.1	oprawa CANES 2x80W SLIM EVG (lub równoważna)
G.1	oprawa WL315 1x25W IP65 (lub równoważna)
H.1	oprawa CRATER 2x26W EVG IP44 klosz mleczny (lub równoważna)
EW3	oprawa ewak. LOGICA 2ASE1P (lub równoważna)
	łącznik pojedynczy p/t (wys. montażu 1,1m)
	łącznik zmienny p/t (wys. montażu 1,1m)
	łącznik pojedynczy p/t IP44 (wys. montażu 1,1m)
	łącznik podwójny p/t IP44 (wys. montażu 1,1m)
	gn. wielokrotne 230V 2P+PE 16A p/t (x-krotność, wys. montażu 0,3m)
	gn. pojedyncze 230V 2P+PE 16A p/t IP44 (wys. montażu 1,1m)
	gn. wielokrotne 230V 2P+PE 16A p/t IP44 (x-krotność, wys. montażu 1,1)

OCHRONA OD PORAŻEŃ
ZGODNIE Z PN-HD 60364
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – PARTER

Numer pom.	Nazwa pomieszczenia	Natężenie oświ. [lx]
0.00	hall	poza zakresem
0.01	korytarz	poza zakresem
0.02	biuro 1	poza zakresem
0.03	biuro 2	poza zakresem
0.04	sala obsługi	poza zakresem
0.05	zaplecze sali obsługi	poza zakresem
0.06	wc-niepełnosprawni	poza zakresem
0.07	hall	poza zakresem
0.08	pom.gospod.	poza zakresem
0.09	kotłownia	poza zakresem
0.10	korytarz	100 (podłoga)
0.11	zapl.socj.	200
0.12	magazyn	poza zakresem

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – PIĘTRO 1

Numer pom.	Nazwa pomieszczenia	Natężenie oświ. [lx]
1.01	korytarz	100 (podłoga)
1.02	biuro 1	poza zakresem
1.03	biuro 2	poza zakresem
1.04	biuro 3	poza zakresem
1.05	przedsionek wc	200
1.06	toaleta	poza zakresem
1.07	toaleta	poza zakresem
1.08	sekretariat	500
1.09	komunikacja	poza zakresem
1.10	biuro 4	poza zakresem
1.11	biuro 5	poza zakresem

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – PIĘTRO 2

Numer pom.	Nazwa pomieszczenia	Natężenie oświ. [lx]
2.01	komunikacja	poza zakresem
2.02	biuro 1	poza zakresem
2.03	biuro 2	poza zakresem
2.04	biuro 3	poza zakresem
2.05	przedsionek wc	200
2.06	toaleta	poza zakresem
2.07	pisuar	poza zakresem
2.08	biuro 4	500

Opracowanie zamienne do pozwolenia na budowę nr 728/P/2013 z dnia 18.12.2013 roku.

OBIEKT:	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU URZĘDU GMINY	
INWESTOR:	Gmina Święciechowa ul.Utańska 4; 64–115 Święciechowa	
LOKALIZACJA:	ul.Utańska 4; 64–115 Święciechowa działka nr 85/1; arkusz mapy nr 1	
TYTUŁ RYSUNKU:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	skala: 1:50
PROJEKTANT:	mgr inż. Marek Żelawski upr: WKP/0161/POOE/14 spec. instalacyjna	STADIUM: projekt budowlany
OPRACOWAŁ.:		NR RYS.: 1/E
DATA:	październik 2015	Strona: